

Objets- lumineux

Trop dommage pour le vieux verre: ces luminaires design proviennent de simples verres à concombres. Remplis de sable ou de pierres en verre, ils rayonnent des accents lumineux.

Qu'est-ce que des verres à concombres vides ont à faire avec du design? Bon, a priori rien du tout. Cependant, le design surgit souvent d'idées qui paraissent banales. Et c'est bien ce qui se passe ici: un vieux verre arrangé avec une ampoule et un remplissage décoratif devient une présence lumineuse. Par exemple, au dessus d'une desserte ou à côté d'un sofa.

La réalisation demande vraiment peu de travail. Lors de votre prochain achat de concombres, veillez à choisir un verre rond, sobre, sans rayures ni moulures. Souvent la marchandise de valeur est présentée dans de tels pots. Les verres contiennent la plupart du temps 670 et 970 grammes de concombres. Notre exemple montre la plus petite des deux grandeurs de verre.

Tout d'abord, les verres doivent être vidés – mais finalement des concombres bien savoureux accompagnent délicieusement une tranche de pain pour le souper. Après avoir rincé le verre et décollé l'étiquette, le couvercle doit être préparé. Découpez le trou pour la douille à l'aide d'un tournevis et d'un marteau. Pour cela travaillez sur un morceau de bois.



Ce dont vous avez besoin: Tout d'abord, naturellement des verres à concombres, si possible sans décors ou écritures dans le verre. D'autre part: du câble d'alimentation, une douille porteuse, des embouts pour fil souple, des ampoules, de la peinture en spray. Pour la connexion encore une prise ou des bornes de lustre.

Notre lampe ne coûte même pas vingt francs la pièce.

Mais attention: le bord métallique qui en résulte est très coupant! Vous pourrez après coup limer les arrêtes et les irrégularités à la lime ronde ou avec un papier de verre enroulé.

Maintenant montez la douille et raccordez le câble d'alimentation. Les fils dénudés du câble d'alimentation doivent être sertis avec des embouts pour fils avant d'être pincés sur les serre-fils de la douille. Du fait que les lampes seront soutenues par le câble d'alimentation, il est absolument nécessaire d'utiliser une douille dotée d'un pince-câble dans sa partie supérieure.

Parfois ce type de douille n'est pas disponible dans un marché de la construction, mais vous en trouverez dans un commerce spécialisé en accessoires électriques ou électroniques.

Uniquement après que la douille, le câble d'alimentation et le couvercle auront été assemblés, l'ensemble sera vaporisé avec une peinture argentée. Pour cela, protégez le câble d'alimentation au-dessus de la douille avec de la bande crêpe autocollante afin de ne pas le tacher avec le brouillard de vaporisation.



1 Tout d'abord préparer le trou pour la douille. Dessiner le diamètre et le découper petit à petit avec la lame d'un tournevis.



2 Dénuder les fils du câble d'alimentation et – selon les normes – les munir d'embouts pour fils souples. Pour cela vous avez besoin d'une pince spéciale.



3 Passer le câble d'alimentation dans la partie supérieure de la douille et dans la pièce porteuse (entourée en rouge) et visser fermement le tout pour pincer le câble.



4 Sprayer la douille et le couvercle lorsqu'ils sont complètement assemblés. Puis après visser l'ampoule et remplir le verre selon les goûts.



**Miss DIY Suisse©
Mirjam Rüegg:**

Vous avez des questions?
Le personnel spécialisé
JUMBO vous
aide volontiers.

Attention :
toutes les directives techniques n'excluent pas que les travaux d'installations électriques soient effectués par un spécialiste.

JUMBO
DO IT · DECO · GARDEN

www.jumbo.ch